

---

# PEDAV



Das Softwarehaus für Schulen

## Vertretungskopplung

(Stand: 04/2017)

- Vertretungskopplung erstellen & bearbeiten
- Vertretungskopplung auslösen
- Zählung von gekoppelten Vertretungen

**PEDAV**  
: Das Softwarehaus für Schulen  
ort : 45359 Essen-Schönebeck  
str : Schönebecker Straße 1  
tel : (0201) 61 64 810  
http : [//www.pedav.de](http://www.pedav.de)  
mail : [info@pedav.de](mailto:info@pedav.de)

---

In der Vertretungsplanung lassen sich Vertretungen koppeln. Das kann bewusst passieren, wenn eine Lehrkraft in einer Stunde zwei Gruppen gleichzeitig vertreten soll – z.B., weil zu wenig Vertretungslehrer vorhanden sind.

Häufig wird jedoch unbewusst eine Vertretungskopplung erzeugt, was dann u.U. zu Verwirrung führt. Alles Wissenswerte über das Koppeln und Entkoppeln von Vertretungen finden Sie in diesem Skript.

## 1. Vertretungskopplung erstellen

Eine Vertretungskopplung wird immer in einer Stunde angelegt, in welcher ein Vertreter bereits verplant gewesen ist.

Vtr-Nr.	Stund-nr.	(Lehrer)	Vertreter	(Fach)	Fach	(Klasse(n))	Klasse(n)	(Raum)	Raum	Art	Vertretungs-Text	Kopplung
108	1	PeLi	???	M		05A	05A	A203	A203	Vertretung		0
115	2	QuSu	GaPe	M		06C	06C	A208	A208	Vertretung		0
109	2	PeLi	???	M		05A	05A	A203	A203	Vertretung		0
116	3	QuSu	???	M		06A	06A	D001	D001	Vertretung		0
111	5	PeLi	???	M		06E	06E	A204	A204	Vertretung		0

Abbildung 1

In Abbildung 1 wurde der Vertreter GaPe in die Vertretung der Klasse 06C eingetragen. Da in der Stunde zu wenig Vertretungslehrkräfte vorhanden sind, soll er nun auch in die Klasse 05A als Vertreter eingetragen werden.

1

Nach dem Eintragen erscheint die folgende Abfrage:

Frage

Lehrer GaPe hat am 24.4. in der 2. Stunde bereits eine Vertretung

Vtr-Nr. 115 (24.4./2): 06C, GaPe, A208

Optionen

Lehrer nicht in die Vertretung eintragen

Lehrer in die Vertretung eintragen

Lehrer in die Vertretung eintragen und mit der kollidierenden koppeln

OK

Abbildung 2

Untis meldet, dass die ausgewählte Lehrkraft bereits in einer Vertretung eingetragen wurde und es nun zu einer Kollision kommt. Bei der Auswahl der Option LEHRER IN DIE VERTRETUNG EINTRAGEN UND MIT DER KOLLIDIERENDEN KOPPELN (siehe Abbildung 2), wird eine Vertretungskopplung erzeugt.

Vtr-Nr	Stund.	(Lehrer)	Vertreter	(Fach)	Fach	(Klasse(n))	Klasse(n)	(Raum)	Raum	Art	Vertretungs-Text	Kopplung
108	1	PeLi	???	M		05A	05A	A203	A203	Vertretung		0
115	2	QuSu	GaPe	M		06C	06C	A208	A203	Vertretung		1
109	2	PeLi	GaPe	M		05A	05A	A203	A203	Vertretung		1
116	3	QuSu	???	M		06A	06A	D001	D001	Vertretung		0
111	5	PeLi	???	M		06E	06E	A204	A204	Vertretung		0

Abbildung 3

Die Vertretungskopplung wird im Vertretungsformat angezeigt (siehe Abbildung 3). Die gelbe Einfärbung der Zellen für VERTRETER und RAUM deutet nun auf eine Kollision hin (ab Untis 2016).

## 2. Änderungen durchführen

Nachdem eine Vertretungskopplung eingerichtet wurde, ist diese fest in Untis etabliert. Wird eine der gekoppelten Vertretungszeile verändert, so ändern sich die dazugehörigen Vertretungszeilen ebenfalls.

## 3. Vertretungskopplung auflösen

Falls die Kopplungszeilen wieder einzeln bearbeitet werden sollen, so muss die Kopplung der entsprechenden Vertretungszeilen wieder aufgelöst werden.

Blenden Sie dafür die Spalte VERTRETUNGS-KOPPLUNG über die FELDER DER ANSICHT in  das gewünschte Vertretungsformat ein.

2

Vtr-Nr	Stund.	(Lehrer)	Vertreter	(Fach)	Fach	(Klasse(n))	Klasse(n)	(Raum)	Raum	Art	Vertretungs-Text	Kopplung
108	1	PeLi	???	M		05A	05A	A203	A203	Vertretung		0
115	2	QuSu	GaPe	M		06C	06C	A208	A203	Vertretung		1
109	2	PeLi	GaPe	M		05A	05A	A203	A203	Vertretung		1
116	3	QuSu	???	M		06A	06A	D001	D001	Vertretung		0

Abbildung 4

In der eingblendeten Spalte KOPPLUNG (siehe Abbildung 4) ist bei nicht gekoppelten Vertretungszeilen eine 0 eingetragen, wobei dagegen bei den gekoppelten Zeilen eine 1 zu finden ist. Überschreiben Sie die 1 mit einer 0, so dass die Vertretungskopplung damit aufgelöst wird und bestätigen Sie die Eingabe mit Enter.

Von nun an sind die Vertretungszeilen wieder individuell editierbar.

#### 4. Die Zählung bei einer Vertretungskopplung

Beim Einrichten einer Vertretungskopplung ist die Zählung für die eingesetzte Vertretungslehrkraft ein interessantes Thema. Die Zählung erfolgt hier nun einfach, d.h., dass nur eine positive Mehrarbeit berechnet wird. Eine gekoppelte Vertretung führt ausdrücklich nicht zur Berechnung einer weiteren, positiven Mehrarbeit!

Die Berechnung nur einer Vertretungszeile wird im Bericht VERTRETUNGSABRECHNUNG für die Lehrkraft GaPe deutlich (siehe Abbildung 5).

GaPe Gabriel								
Vertretungen / Entfälle / Wertkorrektur : 1.4. - 30.4.								
Datum	Stunde	E/V/F	Wert	Zähler	Fach	Klasse(n)	Grund	Text
24.4.	Mo/2	+V	1	1	MATHEMATIK	06C	Vertretung	
24.4.	Mo/2		0	1	MATHEMATIK	05A	Vertretung	

Abbildung 5